

# LEADER 150 START



## DESCRIZIONE



Carica batterie e avviatore per la carica di batterie ad elettrolita libero (WET) con tensione di 12V e l'avviamento di qualsiasi tipo di motore a benzina.

Caratteristiche:

- selezione carica normale, carica rapida (BOOST), avviamento rapido
- visualizzazione della corrente di carica e di avviamento
- protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità.



## DATI TECNICI

<b>CODE</b>	CODICE 807538	<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
<b>P<sub>CHARGE</sub></b>	POTENZA ASSORBITA CARICA 0,3 kW	<b>P<sub>START</sub></b>	POTENZA ASSORBITA AVV.TO 1,4 kW		TENSIONE CARICA/AVVIAMENTO 12 V
<b>A<sub>EFF</sub></b>	CORRENTE CARICA EFFICACE 20 A	<b>A<sub>EN</sub></b>	CORRENTE CARIC. EN60335-2-29 14 A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	CORR. AVV. 1V/C EN60335-2-29 80 A
<b>A<sub>START MAX</sub></b>	CORRENTE DI AVVIAMENTO MAX 140 A		CAPACITA NOM. LE RIF. MIN. 25 Ah		CAPACITA NOM. LE RIF. MAX. 250 Ah
	POSIZIONI DI REGOLAZIONE 2		DIMENSIONI (LxWxH) 22,5 x 29 x 20,5 cm		PESO 6,4 kg
<b>BAR CODE</b>	CODICE EAN : 800489788515 5				

## ACCESSORI SU RICHIESTA



FUSIBILI LAMELLA 30A 20 PZ  
802258

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI