

LEADER 150 START



12V

BESCHREIBUNG

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12 V Spannung und zum Anlassen sämtlicher Fahrzeugtypen mit Benzinmotoren.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.



TECHNISCHE DATEN

CODE KDE 807538	V_{1PH} EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	F NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
P_{CHARGE} LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LAD. 0,3 kW	P_{START} LEISTUNGS-AUFNAHME BEI STA. 1,4 kW	 AUFLADE UND ANLASS. 12 V
A_{EFF} EFFEKTIVE LADUNGSTROM 20 A	A_{EN} KONV.LADERSTR.EN60335-2-29 14 A	A_{1V/C} STARTSTROM 1V/C EN60335-29 80 A
A_{START MAX} MAX STARTSTROM 140 A	 MIN. EINHETS-NENNLEISTUNG 25 Ah	 MAX.EINHETS-NENNLEISTUNG 250 Ah
 SCHALTSTUFEN 2	 ABMESSUNGEN (LxWxH) 22,5 x 29 x 20,5 cm	 GEWICHT 6,4 kg
BAR CODE EAN KODE 800489788515 5		

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

SICHERUNGEN 30A 20 STK
802258

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE