

FORCE 145 ACX + SCHWEISSHELM



**PROMO
PACKAGE**



**MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED**



KW
GENERATOR
COMPATIBLE

BESCHREIBUNG

MMA Inverterschweißgerät für das Elektrodenschweißen mit Gleichstrom (DC). Einsatz verschiedenster Elektrodentypen: rutilen, basischen Elektroden, Edelstahlelektroden, Gußeisenelektroden usw.


Eigenschaften:

- kompakt und leicht,
- hohe Schweißstromstabilität bei Änderung der Versorgungsspannung,
- Arc-Force, Hot-Start, Anti-stick Vorrichtungen,
- Schutzeinrichtungen Thermostat, Überspannung, Unterspannung, Überlastung, Stromaggregat (+/- 15%).

Komplett mit TIGER Schweißhelm und Schweißzubehör für MMA Schweißen.



TECHNISCHE DATEN

CODE	KDE 815862	V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz
A_{MIN} / A_{MAX} / DC	REGELBEREICH IN DC 10 - 130 A	TELWIN % USE_{20°C}	%USE (BEI 20°C) (*) 60% @ 125A	A_{MAX} 40°C / DC	MAX STROM DC EN60974-1 125 @ 7% A
V₀ DC	MAX LEERLAUFSPANNUNG IN DC 72 V	A_{MAX}	MAX STROMAUFNAHME 27 A	P_{MAX}	MAX LEISTUNGS-AUFNAHME 3,5 kW
P_{MIN} GEN	GENER.-AGGREGAT minLEISTU. 5 kW		NETZSICHERUNG 16 A	η	LEISTUNG 82 %
φ	LEISTUNGSFAKTOR (cosphi) 0,6	∅_{MIN} / ∅_{MAX} / DC	D. VERWENDBARE ELEKTR. DC 1,6 - 3,2 mm	IP	SCHUTZKLASSE IP21
LxWxH	ABMESSUNGEN (LxWxH) 30 x 12,5 x 22,5 cm	kg	GEWICHT 4,21 kg	BAR CODE	EAN KODE 800489779151 7
% USE	(*)%USE: Dato ideato da TELWIN,	% USE	(*)%USE: non presente nella EN 60974-1		

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

SCHLACKENHAMMER
712139



DALLAS 300 ELEKTRODENHALTER 300A
712260



TIGER MMA/MIG-MAG/WIG SCHWEISSHELM
802818

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



RUTIL STABELEKTRODEN D. 1,6 MM
15 STK
802616



RUTIL STABELEKTRODEN D. 2 MM
15 STK
802617



RUTIL STABELEKTRODEN D. 2,5 MM
15 STK
802618



RUTIL STABELEKTRODEN D. 3,2 MM
10 STK
802619



BASISCH STABELEKTRODEN D. 3,2
MM 8 STK
802622



EDELSTAHL STABELEKTRODEN D. 2,5
MM 10 STK
802623



EDELSTAHL STABELEKTRODEN D. 3,2
MM 8 STK
802624



RUTIL STABELEKTRODEN D. 2 MM
2,5 KG
802737



RUTIL STABELEKTRODEN D. 2,5 MM
2,5 KG
802739



RUTIL STABELEKTRODEN D. 3,2 MM
4 KG
802749

HERUNTERLADEN



KATALOGBILD



BEDIENUNGSANLEITUNG



ERSATZTEILLISTE



BROCHURE